

Kryptos

800 VA

- Plug & Play (Conectar y usar)
- Puerto USB 5V / 2A
- Back-up contra sobretensión
- Protección contra sobretensión coaxial y RJ45
- Tomas Surge Protect
- Reinicio automático
- Arranque en frío
- Software de gestión



• • •

El **SAI PHASAK KRYPTOS** destaca por ofrecer protección completa en un formato compacto y cómodo. Con **6 tomas schuko** (3 de ellas Surge Protect) ofrece un alto nivel de autonomía en caso de fallos en el suministro eléctrico y protege los equipos conectados contra sobretensiones, sobrecargas o cortocircuitos.

800 VA de potencia y tecnología interactiva, que incluye conexiones para la protección de las **tomas RJ45 y coaxial**. Incluye **un puerto USB de 2A** que permitirá cargar directamente dispositivos como teléfonos, teclados o baterías portátiles y un puerto **USB HID** que permite conocer los parámetros del SAI desde el ordenador.



PHASAK®	Potencia	Capacidad	Baterías	Peso	Alto	Ancho	Fondo	Conexiones
PH 9478	800 VA	480 W	1x 12V/5Ah	2.9	95	158	305	6x Schuko (3x Surge Protect), RJ45, Coaxial, USB HID y USB para carga



El **SAI PHASAK KRYPTOS** destaca por ofrecer protección completa en un formato compacto y cómodo. Con **6 tomas schuko** (3 de ellas Surge Protec) ofrece un alto nivel de autonomía en caso de fallos en el suministro eléctrico y protege los equipos conectados contra sobre-tensiones, sobrecargas o cortocircuitos.

Ficha Técnica

Referencia	PH 9478
Potencia	800 VA / 480 W
Entrada	
Voltaje Nominal	220 / 230 / 240 Vac
Rango de Voltaje	180 - 270 Vac
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz (Detección automática)
Salida	
Voltaje Nominal (Bat.)	220 – 240 Vac
Frecuencia (Bat.)	50 Hz / 60 Hz ± 1%
Forma de onda (Bat.)	Sinusoidal modificada
Tiempo de transferencia	2 - 6 ms
Protección de sobrecarga	Disyuntor o protección interna fusible
Batería	
Cantidad / Tipo / N°	1x 12V/ 5 Ah
Tiempo de carga (90%)	8 h
Indicadores	
Display	LCD
Alarmas	Batería encendida / Batería baja/ Sobrecarga / Fallo
Características	
Dimensiones (WxHxD)	305 x 158.5 x 95
Peso (Kg)	2.9
Humedad de funcionamiento	0 – 90 % sin condensación
Temperatura de funcionamiento	0 - 40°C
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. PHASAK® derechos registrados.	